

TaHoma Switch

Smart-Home-Zentrale



Anwendung: Rollläden, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Vorhang, Klappläden, Fensterantrieb, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Einfahrtstor, Türschloss, Sicherheit

Lieferumfang: TaHoma Switch-Box inkl. Steckernetzteil

Smart-Home-Zentrale zur Bedienung und Vernetzung des Hauses. Gesicherter Zugriff per App über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) – somit auch von unterwegs. Bis zu 200 Produkte von Somfy und renommierten Partnern sind in das System einbindbar.

- Schnelle Installation inkl. Schritt-für-Schritt Anleitungen mit der TaHoma Pro App
- Installation auch über TaHoma 3.0 Endkunden-App möglich
- Einzel- oder Gruppensteuerung von io-, RTS- und Zigbee 3.0 Produkten
- Zigbee 3.0 Integration: An- und Ausschalten sowie Dimmen von Licht, Farbwechsel, Farbtemperatur (kaltweiß / warmweiß); Steuerung von Danfoss Icon 24 V OTA Fußbodenheizung und Danfoss Ally Heizkörperthermostat
- Alarmanlagen und Kameras aus der Somfy Protect-Reihe sind ebenso einbindbar
- Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io- und Zigbee 3.0-Produkte
- WLAN-fähig: TaHoma Switch kann überall in der Wohnung platziert werden
- Einfache Erstellung von Wohnszenarien und persönlichen Favoriten – manuell, zeit- oder sensorabhängig aktivierbar
- Manuelle Aktivierung von 2 Szenarien über spezielle Tasten an der Box
- Erstellung von Kalender-Szenarien mit Start zu bestimmten Zeiten und Tagen
- Verwendung von sensor- oder zeitabhängigen Wenn-Dann-Szenarien
- Push-Benachrichtigungen bei Eintreten von Ereignissen

| Bezeichnung | VE | Art.-Nr. |
|--|----|----------------|
| TaHoma Switch | 1 | 1870594 |
| TaHoma Switch Ethernet-Adapter (LAN) | 1 | 9028054 |
| TaHoma Switch USB-Adapter für EnOcean | 1 | 9028113 |
| TaHoma EnOcean USB Modul | 1 | 1824033 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannungsversorgung | 110 / 230 V - 50 Hz |
| Betriebsspannung | 5 V DC |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Umgebung | trockene Wohnräume |
| Schutzart | IP 20 |
| Funkfrequenz io | 868-870 MHz |
| Funkfrequenz RTS | 433,42 MHz |
| Funkfrequenz WLAN und Zigbee 3.0 | 2,4 GHz |
| Funkfrequenz EnOcean (optional) | 868 MHz |
| Maße (B x H x T) | 162 x 67 x 35 mm |
| Anschluss | 1 x Micro USB |
| Es können gespeichert werden: | |
| Produkte insgesamt | max. 200 St. |
| io-Produkte | max. 110 St. |
| RTS-Produkte | max. 50 St. |
| Zigbee 3.0-Produkte | max. 45 St. (davon max. 3 Hauptregler Danfoss Icon und max. 20 St. Danfoss Ally) |
| Szenarien Player io | max. 20 St. |
| Heizkörper-Thermostate io | max. 20 St. |
| Philips hue | 1 Gateway (max. 50 Lampen) |
| Konto für Somfy Protect und Door Keeper | je 1 St. |
| manuelle Szenarien | max 40 St. |
| Kalender- und Wenn-Dann-Szenarien | max. je 20 St. |
| Nummern für Push-Benachrichtigungen | max. 10 St. |

